

# MW1-HMC Microfone com suporte para cabeça

www.boschsecurity.com/pt



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Utilização opcional com emissores para o cinto MW1-LTX-Fx
- ▶ Confortável e leve
- ▶ Microfone de condensador miniatura com padrão de recolha omnidireccional
- ▶ Sem efeito de proximidade

Este microfone com suporte para cabeça pode ser utilizado e ligado, opcionalmente, ao emissor para o cinto MW1-LTX-Fx.

A resistente, mas leve, fita para o pescoço combina segurança com conforto. O anel integrado protege a cápsula do microfone da humidade (transpiração), garantindo a integridade do equipamento.

Dispõe ainda de um saco de transporte e de dois filtros corta-vento como acessórios de série.

## Funções

### Operação

Graças ao padrão de recolha omnidireccional, este microfone pode ser utilizado discretamente, junto da boca do orador.

### Interligações

- Mini XLR (QG pequeno)

## Peças incluídas

Quantidade	Componentes
1	MW1-HMC Microfone com suporte para cabeça

- 1 Saco de transporte
- 2 Filtros corta-vento

## Especificações Técnicas

### Especificações eléctricas

Fonte de alimentação	do emissor sem fios para o cinto MW1-LTX-Fx
Transdutor	Condensador
Diagrama polar	Omnidireccional
Gama de frequências	60 a 15 000 Hz
Sensibilidade	10 mV/Pa
SPL máx. para distorção harmónica total de 1 %	130 dB (SPL)
Impedância	2200 ohm $\pm$ 30 %

### Especificações mecânicas

Dimensões (A x L)	160 x 140 mm (6,30 x 5,514 pol.)
Cor	Antracite com branco

Peso	33 g (0,07 lb)
Comprimento de cabo	1,45 m (4,76 pés)

### Aspectos ambientais

Temperatura de funcionamento	-25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humidade relativa	<95 %

### Como encomendar

**MW1-HMC Microfone com suporte para cabeça**  
microfone de condensador miniatura com padrão de recolha omnidireccional  
N.º de encomenda **MW1-HMC**

### Acessórios de hardware

**MW1-LTX-F1 UHF Emissor sem fios para o cinto**  
Gama de frequências 790 a 814 MHz  
N.º de encomenda **MW1-LTX-F1**

**MW1-LTX-F2 UHF Emissor sem fios para o cinto**  
Gama de frequências 852 a 876 MHz  
N.º de encomenda **MW1-LTX-F2**

#### Representado por:

**Portugal:**  
Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

**América Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
al.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com